ROVOTO Gold

Size	Type	Model	ขั้ว		ขายึดล่าง	volt โวลท์	CAP 20HRS(Ah)	Plate แผ่น	CCA sae -18°C	RC	ขนาดแบตเตอรี่ (มม.) L ยาว	W กว้าง	H สูง	TH สูงถึงขั้ว	KG น้ำหนักเติมน้ำกรด	กระแสไฟที่ใช้อัด แอมป์
N65	EFB	550 N65	L	ซ้าย		12	55	13	510	78	237	127	222	227	12.8	5.5
Q95	EFB	750 Q95	L	ซ้าย	BHD	12	75	13	720	114	231	172	223	227	17.2	7.5
LN2	EFB	750 LN2	L	ซ้าย	BHD	12	75	13	730	114	239	173	190	190	17.2	7.5
LN3	EFB	850 LN3	L	ซ้าย	BHD	12	85	15	830	137	273	174	190	190	19.3	8.5
B19	SMF	400 B19	L	ซ้าย		12	40	9	360	54	195	128	219	227	9.6	4.0
B24	SMF	500 B24	L	ซ้าย		12	50	11	440	70	237	127	222	227	11.9	5.0
D31	SMF	800 D31	R	ขวา	BHD	12	80	13	650	126	300	173	222	227	19.3	8.0
	SMF	800 D31	L	ซ้าย	BHD	12	80	13	650	126	300	173	222	227	19.3	8.0
LN1	SMF	500 LN1	L	ซ้าย	BHD	12	50	10	525	73	207	173	190	190	12.5	5.0
LN2	SMF	650 LN2	L	ซ้าย	BHD	12	65	11	550	102	239	173	190	190	15.2	6.5
LN3	SMF	750 LN3	L	ซ้าย	BHD	12	75	13	650	126	273	174	190	190	17.7	7.5

ROVOTO Blue

Size	Type	Model	ขั้ว		ขายึดล่าง	volt โวลท์	CAP 20HRS(Ah)	Plate แผ่น	CCA sae -18°C	RC	ขนาดแบตเตอรี่ (มม.) L ยาว	W กว้าง	H สูง	TH สูงถึงขั้ว	KG น้ำหนักเติมน้ำกรด	กระแสไฟที่ใช้อัด แอมป์
D26	SMF	750 D26	L	ซ้าย	BHD	12	75	12	600	118	259	173	222	227	17.3	7.5

RC : Reserve Capacity ค่าความจุไฟฟ้า

CCA : Cold Cranking Amps ค่าทดสอบพลังไฟจุดสตาร์ท (จากการทดลองจริง)

CAPA. 20HRS (Ah) : ความจุแอมป์ (20ชั่วโมง)

ขั้ว R แทนสัญลักษณ์ ⊕ ⊖

ขั้ว L แทนสัญลักษณ์ ⊖ ⊕